

Autotransformador Power Plus 20A

Código: 0131800001



Características Básicas

- 4000VA
- Bivolt
- 20A
- Gabinete Metálico
- Borne para ligação dos equipamentos

Características Técnicas

Potência	4000VA
Borne	Borne de conexão para ligação dos equipamentos.
Fusível Térmico	Se ligar um equipamento que exceda a potência do autotransformador, o aumento da temperatura próximo a 130°C faz o fusível desligar o equipamento. Quando a temperatura baixa próximo a 70°C ele volta a funcionar.
Entrada / Saída	Transforma 110V em 220V, ou 220V em 110V. Bivolt.
Frequência	60Hz
Gabinete	Caneca Plástica
Alça	-
Adaptador	-
Cordão	Cordão 3x 2,5mm ² com as pontas decapadas de acordo com as normas de plugues e tomadas NBR-14136
Tomadas	-
Cor	Preto
Acompanha	Cabos macho e fêmea para conexões de até 20A.
Tipo de Embalagem	Caixa
Peso (produto + embalagem)	10,72Kg
Tamanho da Embalagem (C x L x A)	21,5 x 14 x 17,5 cm
Caixa Master	2 unidades
EAN 13	7899018413666
DUN 14	17899018413663
Classificação Fiscal / NCM	8504.32.11
Garantia	3 meses